



Oznaczenie urządzenia	K1	Q2	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F12	F13
Opis	Ogranicznik przepięć B+C	Wskaźnik zaniku fazy	Zasilanie przepływowego podgrzewacza wody PWU 1	Zasilanie przepływowego podgrzewacza wody PWU 2	Zasilanie obwodów oświetlenia pomieszczenia głównego o/1 i o/2	Zasilanie obwodów oświetlenia pomieszczenia o/4 i o/5	Zasilanie obwodów oświetlenia aneksu kuchennego i łazienek o/3, o/6	Rezerwa	Zasilanie gniazd jednofazowych 230 V AC o/1, o/5	Zasilanie gniazd jednofazowych 230 V AC o/2	Zasilanie gniazd jednofazowych 230 V AC o/6	Rezerwa	Zasilanie gniazd jednofazowych hermetycznych 230 V AC o/3	Zasilanie grzejników elektrycznych olejowych GE-O/1-2	Zasilanie grzejników elektrycznych olejowych GE-O/3-5	Zasilanie kurtyny powietrznej
Przekrój przewodu			4x2,5 mm <sup>2</sup>	4x2,5 mm <sup>2</sup>	3x1,5 mm <sup>2</sup>	3x1,5 mm <sup>2</sup>	3x1,5 mm <sup>2</sup>		3x2,5 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>		3x2,5 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>	5x2,5 mm <sup>2</sup>
Typ kabla			YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp		YDYp	YDYp	YDYp		YDYp	YDYp	YDYp	YDYp
Długość kabla			25 m	20 m	50 m	50 m	50 m		30 m	30 m	30 m		50 m	50 m	50 m	30 m

SIMAF Sp. z o. o. 44–100 GLIWICE, ul. KAROLINKI 58			
Inwestor:	Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-200 Częstochowa		
Obiekt:	Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na dwa lokale użytkowe usługowo-biurowe w Częstochowie		
Adres:	Al. Wolności 29, 42-200 Częstochowa	Data: 02.2016r.	
Treść rys.	Instalacja elektryczna - schemat ideowy tablicy rozdzielczej lokalu 2A	Branża: ELEKTRYCZNA	Skala: ---
Projektant	mgr inż. Tomasz Semla	Upr.bud. nr SLK/S343/PWOE/14	Rys. nr: E-5